

Génératrice à essence 12,000W avec démarrage électrique

Caractéristiques du produit:

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- 12,000 watts maximum, 9000 watts d'opération
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prises: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique à clé et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire
- Terminaux: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC
- Ampèremètre / voltmètre et afficheur numérique de fréquence / temps
- Comprend roues de 10" et poignées pivotantes
- Neutre branché au châssis
- Homologué par CSA et EPA
- Comprend batterie 12V et douille pour bougie



MODÈLE	KCG-12000GE
PUISSANCE MAX. (DÉMARRAGE)	12,000W
PUISSANCE D'OPÉRATION	9000W
COURANT CA (120V/240V)	75 ampères / 37.5 ampères
MOTEUR (OHV)	18 CV
VITESSE SANS CHARGE	3,750 tr/min
CYLINDRÉ (CM³)	457
ESSENCE	Essence sans plomb
RÉSERVOIR À ESSENCE (L)	31
CAPACITÉ D'HUILE (L)	1.1
DURÉE D'OPÉRATION	8-9 heures
NIVEAU DE BRUIT	74 dB(A)
DIMENSIONS ASSEMBLÉ (LxWxH) / POIDS	36-3/4" x 27-1/4" x 26-1/2" / 250 lbs
DIMENSIONS D'EMBALLAGE (LxPxH) / POIDS	31-1/4" x 24" x 24-1/2" / 255 lbs
UPC	7 72995 01685 3