

Génératrice à essence 6500W avec démarrage électrique

Caractéristiques du produit:

- Puissant moteur OHV de 10 CV, 4 temps à refroidissement à air
- 6500 watts maximum, 5000 watts d'opération
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire
- Comprend roues de 8" et poignée pivotante
- Neutre branché au châssis
- Homologué par CSA et EPA
- Comprend batterie 12V et douille pour bougie



MODÈLE	KCG-6502GE
PUISSANCE MAX. (DÉMARRAGE)	6500W
PUISSANCE D'OPÉRATION	5000W
COURANT CA (120V/240V)	41.6 ampères / 20.8 ampères
MOTEUR (OHV)	10 CV
VITESSE SANS CHARGE	3,750 tr/min
CYLINDRÉ (CM³)	274
ESSENCE	Essence sans plomb
RÉSEVOIR À ESSENCE (L)	20
CAPACITÉ D'HUILE (L)	0.7
DURÉE D'OPÉRATION	7-8 heures
NIVEAU DE BRUIT	75 dB(A)
DIMENSIONS ASSEMBLÉ (LxWxH) / POIDS	24-1/4" x 24-1/2" x 21" / 130 lbs
DIMENSIONS D'EMBALLAGE (LxPxH) / POIDS	26-3/8" x 20" x 18-3/4" / 135 lbs
UPC	7 72995 01684 6